



Montageanleitung NY mit Schiene

- Die Abdeckwinkel (A) von der Deckenschiene abschrauben, die Deckenschiene an der Decke montieren und elektrisch anschließen.
- Die Kabel der Leuchten auf die gewünschte Länge kürzen. Hierbei ist die Schlaufe zu berücksichtigen, die zur Höhenverstellung dient. Eine große Schlaufe ermöglicht einen großen Verstellbereich, eine kleine Schlaufe einen kleinen Verstellbereich.
- Die Kabel durch den Schlitz der Schiene und die Stellringe (B) führen und an den Lüsterklemmen anschließen.
- **WICHTIG!** : Die braune Ader an die braun gekennzeichnete und die weiße an die nicht gekennzeichnete Seite der Lüsterklemme anschließen.
- Je nach Anzahl der Leuchten muss eine Brücke in einer der Lüsterklemmen entfernt werden.
- Die Madenschraube im Stellring festziehen, jedoch nicht zu sehr, um das Kabel nicht zu beschädigen.
- Am Schluss die Abdeckwinkel wieder mit den Inbuschrauben befestigen.

Höhenverstellung

Den O-Ring (C) auf dem Kabel verschieben, um dann das Kabel selbst im Rohr der Leuchte verschieben zu können. Wird das Kabel aus der oberen seitlichen Öffnung des Rohres herausgezogen, bekommt die Leuchte eine höhere Position. Wird es hineingeschoben hängt die Leuchte niedriger. Ist die gewünschte Position erreicht muss der O-Ring (C) wieder in die obere seitliche Öffnung geschoben werden. Er verhindert, dass das Kabel durch das Rohr rutscht.

Assembling Instruction NY on track

- crew off the cover-angle (A) from the ceiling-track, assemble the track to the ceiling and connect it electrically.
- Shorten the cables of the lamps to the desired position. Hereby please take the loop into consideration, which is used for adjusting the height. A big loop enables a big adjusting range, a small loop enables a small adjusting range.
- Lead the cable through the slit of the track and the adjusting rings (B) and connect it to the connector.
- **Attention :** Connect the brown-col. core to brown-marked side of the connector and the white-col. core to the none-marked side of the connector.
- Fasten the grub-screw to the adjusting ring, but not too tight in order to prevent the cable from damage.
- Finally fix the cover-angle again with the Allen-screws.

Height Adjustment

Move the O-ring (C) on the cable in order to move the cable itself inside the pipe of the lamp. When the cable will be pulled out of the top sideways located opening of the pipe, the lamp gets into a higher position. Will it be pushed into the pipe, the position gets lower. Once the desired position has been adjusted, the O-ring (C) has to be put into the top sideways opening again. It prevents the cable from sliding through the pipe.

Assembling Instruction NY on track

Het afdekprofiel van de rail losschroeven en afnemen (schets 1), De plafondrail aan het plafond schroeven en de met PRI gekenmerkte zijde van de omvormer elektrisch aansluiten. Het snoer van de lamp op de gewenste lengte inkorten. Hierbij moet u letten op de lus, welke voor de hoogteverstelling dient. Een grote lus is voor veel verstelmogelijkheid, een kleine lus voor weinig. De bovenkant van het snoer (schets 1) door de gleuf in het plafonddeel steken, om hem vervolgens door de stelring (B) te steken en op het kroonsteentje aangesloten worden. De lengte van het snoer moet zo gekozen worden, dat de hoogteverstelling mogelijk blijft.

Belangrijk! : De bruine ader + (bruin) en de witte – (wit) aan de aangegeven kant van het kroonsteentje aansluiten

Al naar gelang het aantal lampen moet een brug in de kroonsteentjes verwijderd worden. Het schroefje in de stelring voorzichtig vastschroeven, zodat het snoer niet beschadigt door het schroefje. Tot slot het afdekprofiel weer met de inbusboutjes op de plafondrail schroeven

Hoogteverstelling

Door de O-ring (B) op het snoer terug te rollen en vervolgens het snoer door de buis te verschuiven kan de lamp in hoogte versteld worden. (schets 2). Vervolgens de O-ring weer in de uitsparing in de buis rollen, zodat de hoogte gefixeerd blijft.

Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte 230V
Leuchtmittel: 5W high power LED
warmweiß 2700K, über 300 lm

Montagezubehör:

4 Dübel
4 Schrauben
1 Inbusschlüssel
1 Stellring mit Madenschraube pro Leuchte

1180 mm lange Schiene für 2-3 Leuchten
1940 mm lange Schiene für 4-5 Leuchten

Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes

Suspended lamp: 230V and for 120V
Luminants: 5W high power LED
warm white 2700K, over 300 lm

Assembling accessories:

4 dowels
4 screws
1 Allen-type-wrench
1 Stellring mit Madenschraube pro Leuchte

1180 mm long track for 2 or 3 lamps
1940 mm long track for 4 or 5 lamps

Attention:

The lamps have to be installed by an electrician only!



Algemene gegevens

Hanglamp 230 volt
Lichtbron: 5W high power LED
Warmwit 2700K, meer dan 300 lm

Montagetoehoren:

4 duvels
4 schroeven
1 inbussleutel
1 stelring met koploos boutje

1180 mm lang profile voor 2-3 lampen
1940 mm lang profiel voor 4-5 lampen

Let op:

Lampen door een vakman laten installeren !

ANTA.



NY mit Schiene
NY with runner
NY op rail
Hängeleuchte
Suspended lamp
Hanglamp

ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: August 2011