



Montageanleitung

NY

Deckenteil

- Die runde Messing- oder Aluminium-Abdeckung vom Deckenteil abschrauben, das Deckenteil an der Decke montieren und an der mit PRI gekennzeichneten Seite des Konverters elektrisch anschließen.
- Das Kabel der Leuchte auf die gewünschte Länge kürzen. Hierbei ist die Schlaufe zu berücksichtigen, die zur Höhenverstellung dient. Eine große Schlaufe ermöglicht einen großen Verstellbereich, eine kleine Schlaufe einen kleinen Verstellbereich.
- Das Kabel durch die runde Abdeckung und den Stellring (A) führen und am Konverter anschließen.
- **WICHTIG!** Die braune Ader an „+“ (braun) und die weiße an „-“ (weiß) an der mit SEC gekennzeichneten Seite des Konverters anschließen.
- Die Madenschraube im Stellring festziehen, jedoch nicht zu sehr, um das Kabel nicht zu beschädigen.
- Am Schluss den Deckel wieder mit der Inbusschraube am Deckenteil befestigen.

Höhenverstellung

Den O-Ring (B) auf dem Kabel verschieben, um dann das Kabel selbst im Rohr der Leuchte verschieben zu können. Wird das Kabel aus der oberen seitlichen Öffnung des Rohres herausgezogen, wird die Leuchte in eine höhere Position gebracht. Wird es hineingeschoben hängt die Leuchte niedriger. Ist die gewünschte Position erreicht muss der O-Ring (B) wieder in die obere seitliche Öffnung geschoben werden. Er verhindert, dass das Kabel durch das Rohr rutscht.

Assembling Instruction

NY

Ceiling Part

- Screw off the round-shaped brass / aluminium cover from the ceiling part, assemble the ceiling part to the ceiling and connect it with the PRI-marked side to the converter.
- Shorten the cable to the required length. Hereby please take the loop into consideration, which is used for adjusting the height. A big loop enables a big adjusting range, a small loop enables a small adjusting range.
- Lead the cable through the round cover and the adjusting ring (A) and connect it to the converter
- **Attention:** Connect the brown-col. Core to '+' (brown) and the white-col. Core to '-' (white) with the SEC-marked side of the converter.
- Fasten the grub-screw to the adjusting ring, but not too tight in order to prevent the cable from damage.
- Finally fix the cover again with the Allen-screw to the ceiling part.

Height Adjustment

Move the O-ring (B) on the cable in order to move the cable itself inside the pipe of the lamp. When the cable will be pulled out of the top sideways located opening of the pipe, the lamp gets into a higher position. Will it be pushed into the pipe, the position gets lower. Once the desired position has been adjusted, the O-ring (B) has to be put into the top sideways opening again. It prevents the cable from sliding through the pipe.

Montagevoorschrift

NY

Plafonddeel

- De ronde messing- of aluminium afdekplaat van het plafonddeel met de meegeleverde inbussleutel verwijderen. Vervolgens het plafonddeel aan het plafond schroeven en de met PRI gekenmerkte zijde van de omvormer elektrisch aansluiten.
- Het snoer van de lamp op de gewenste lengte inkorten. Hierbij moet u letten op de lus, welke voor de hoogteverstelling dient. Een grote lus is voor veel verstelmogelijkheid, een kleine lus voor weinig.
- Het snoer door de afdekplaat en de stelring (A) steken en op de omvormer aansluiten.
- **Belangrijk!** De bruine ader „+“ (bruin) en de witte „-“ (wit) aan de met SEC aangegeven kant van de omvormer aansluiten.
- Het schroefje in de stelring voorzichtig vastschroeven, zodat het snoer niet beschadigt door het schroefje.
- Tot slot de deksel weer op de plafonddeel bevestigen met het inbusboutje.

Hoogteverstelling

Door de O-ring (B) op het snoer terug te rollen en vervolgens het snoer door de buis te verschuiven kan de lamp in hoogte versteld worden. Vervolgens de O-ring weer in de uitsparing in de buis rollen, zodat de hoogte gefixeerd blijft.

Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte 230V
Leuchtmittel: 5W high power LED
warmweiß 2700K, über 300 lm

Montagezubehör:

2 Dübel
2 Schrauben
1 Inbusschlüssel
1 Stellring mit Madenschraube

Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes

Suspended lamp: 230V / 120V
Luminants: 5W high power LED
warm white 2700K, over 300 lm

Assembling accessories:

2 dowels
2 screws
1 Allen-type-wrench
1 Stellring mit Madenschraube

Attention:

The lamps have to be installed by an electrician only!

Algemene gegevens

Hanglamp 230 volt
Lichtbron: 50W high power LED
Warmwit 2700K, meer dan 300 lm

Montage toebehoren:

2 duvels
2 schroeven
1 inbussleutel
1 stelring met koploos boutje

Let op:

Lampen door een vakman laten installeren !

ANTA.



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: August 2011

NY
Hängeleuchte
Suspended lamp
Hanglamp